

Sistema sem fio supervisionado

**MOREY**

# RXW-4/6

Linha Wi - Sec

RECEPTOR MULTI USO  
PROFISSIONAL DE 4 E 6 CANAIS



## Características técnicas:

- Supervisão de bateria, violação e sinal de vida de todos os sensores cadastrados, inclusive do repetidor.
- Os relês são totalmente independentes e podem ser configurados individualmente para cadastrar dispositivos sem fio como controles ou sensores, indicar falhas dos sensores, como bateria fraca, tamper e falha de sinal de vida
- Relês assumem automaticamente uma função de acordo com o dispositivo cadastrado
- Sensores e controles remotos são cadastrados especificamente no relé do receptor com o qual cada um atuará
- Ao cadastrar controles remotos, os relês podem ser configurados para retenção ou pulso de 1 a 240 segundos
- Os botões dos controles remotos são cadastrados individualmente nos relês
- Configuração intuitiva, com teclas, LEDs e tons melódicos que indicam o que está sendo configurado e qual a configuração atual
- Na tampa frontal, LEDs indicam quando há falhas dos sensores cadastrados
- A capacidade de cadastramento é de 60 dispositivos sem fio entre sensores e controles remotos
- Tensão nominal: 12 Volts
- Consumo com relês em repouso: 20mA
- Contatos C, NA e NF disponíveis para conexões externas para cargas de até 2A por contato

### Peso e dimensões:

- RXW-4: Peso líquido aproximado: 0,160 Kg
- RXW-6: Peso líquido aproximado: 0,165 Kg
- Dimensões (mm): L 148 x A 86 x P 30

### Modelos disponíveis:

- RXW-4: Saida a relé: 4
- RXW-6: Saida a relé: 6

